LED-driver 10 W

LED-10
E 79 848 10

LED-driver 10 W med inbyggd dimmerfunktion för en eller flera LED-armaturer (150–700 mA) eller LED-strips (12/24 V) för upp till 10 W. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Dimbar 1–100 %.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Tidsfunktioner som astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last (CC)		Last (CV)	
150 mA	1–4 W	12 V (DC)	0–8 W
350 mA	1–9 W	24 V (DC)	0–10 W
500 mA	1–10 W		
700 mA	1–10 W		

Använd endast för LED-laster (DC).



NÄTSPÄNNING
230 VAC/50 Hz, max 0,15 A

STANDBYEFFEKT
0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA
-20 till +35 °C

DIMENSIONER
46x46x18 mm

KABELAREA
Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

SKYDD
Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

EFFEKTFAKTOR (PF)
0,6

UOUT
3–28 V DC

RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORÄCKVIDD
Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

SV: 0009.2.10